5W AB 类/D 类可切换音频功率放大器

■ 产品概述

LN8871 是一款 5W（2Ω 负载），AB 类/D 类可选音频功率放大器。LN8871 应用电路简单，只需极少数外围器件。LN8871 具有过流保护、过温保护、欠压锁定等功能，以及降低 EMI 跟“砰砰”噪声抑制功能。

LN8871 使用 ESOP8 封装形式，适用于小音量，小体积的便携系统。

■ 产品应用

- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统


■ 产品特点

- 高输出功率（THD+N=10%，1kHz 频率）
  5W（2Ω 负载），3.5W（3Ω 负载），3W（4Ω 负载），
- 无滤波器、低静态电流、低 EMI
- 外部增益可调
- 宽电压范围 2.0V~5.0V
- 过流保护
- 欠压锁定
- 过温保护
- 小封装

■ 封装形式

- ESOP8

■ 典型应用电路




■ 订购信息

LN8871 ①②-③

项目	符号	描述
①	S	封装形式：
		ESOP8
②		产品包装卷带信息：
	R	卷带： 正向
	L	卷带：反向
③	G	绿料

■ 引脚配置




■ 引脚分配

引脚号 MSOP8	引脚名称	功能描述
1	SD	使能端
2	BYP	外接Bypass电容
3	MODE	0：AB类输出，1：D类输出
4	IN	音频输入端
5	OUTP	输出端
6	VDD	电源
7	GND	地
8	OUTN	输出端
9		散热片

■ 打印信息


- **ESOP8**



ESOP8
(TOP VIEW)

第二行、第三行表示公司内部质量追踪信息。

■ 功能框图



■ 绝对最大额定值

参数	标号	最大额定值	单位
输入电压	VDD	VSS-0.3～VSS+6	V
使能电压	VSD	VSS-0.3～VIN+0.3	
结点温度	-	260	°C
工作温度	Topa	-40～+85	
存储温度	Tstr	-65～+125	
ESD 参数	HBM	4000	V

■ 电气特性参数

(V_{EN}= V_{DD} =5.0V, R_L=4Ω,T_A=25℃，除非特殊指定)

参数	标号	条件	最低	典型	最高	单位
输入电压	V_{DD}	-	2.0	-	5.5	V
静态电流 1	I_{Q_AB}	V_{SD}=3.6V, No load	-	6		mA
静态电流 2	I_{Q_D}	V_{SD}=3.6V, No load	-	3		mA
关断电流	I_{SHDN}	V_{EN}=5V	-	-	1	uA
最小高电平	SD	-	1.5	-	-	V
最大低电平	SD	-	-	-	0.4	
输出失调电压	V_{OS}		-	±10	-	mV
输出功率	P_O	RL=2Ω , THD+N=10%, f=1kHz	-	5	-	W
		RL=3Ω , THD+N=10%, f=1kHz	-	3.5	-	
		RL=4Ω , THD+N=10%, f=1kHz	-	3	-	
总谐波失真+噪声	THD+N	2V/2V，R_L=4Ω, P_O=500mW	-	0.2	-	%
最高效率	η	-	-	89	-	%
AC 电源纹波抑制	PSRR	No input, f=1kHz, V_{PP}=200mV	-	80	-	dB
开关频率	f_{OSC}	-	-	400	-	kHz
欠压保护阈值电压及	V_{UVLO}	欠压保护		2		V
MODE输入漏电流	I_{LKC_MD}	MODE引脚接一个1MΩ电阻到地	-	5u	10	uA
温度保护	T_{SD}	关断温度	-	160	-	℃
		迟滞	-	25	-	℃

■ 应用说明

LN8871 是一款 AB 类/D 类可选的音频功率放大器。

Mode 功能

LN8871 是一款 AB 类/D 类可选的音频功率放大器，通过 MODE 功能键可对功放进行 AB 类/D 类的选择。MODE 引脚内置下拉电阻 1MΩ 。

MODE	芯片功能模式
低电平	AB 类功率放大器
高电平	D 类功率放大器

外部器件选择

输出电阻 Ri

通过选择输入电阻的参数值可以配置放大器的增益：

$$\text{Gain} = \frac{2 * 50\text{k}\Omega}{\text{Ri}}$$

低增益和大信号输入可获得最好的性能效果，同时输入电阻应尽量靠近芯片的输入引脚以获得更好的信噪比。

输入电容 C_I

在典型应用电路中，输入电容 C_I 要使得放大器在直流电平时输入信号最好。高通滤波器的转角频率由输入电容 C_I 和最低输入阻抗 R_I 决定。

$$f_C = \frac{1}{2\pi * R_I * C_I}$$

电容的漏电路径是输入源通过输入网络(RI、R_F、CI)到负载，这个漏电流在放大器的输入端创建了一个直流偏置电压，降低了输入电压。出于这个原因，建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容。

电源去耦电容 C_S

LN8871 需要足够的电源去耦电容确保 THD 和 PSRR 尽可能低。针对电源上不同类型的的噪声使用两个不同类型的电容是最好的去耦方法。对于更高的频率瞬变，建议使用 1uF 低 ESR 陶瓷电容，并且把它尽可能接近设备 VDD 终端。过滤低频噪声信号，建议使用 10uF 或以上电容，位置要靠近音频功率放大器。

关断


给 SD 引脚一个逻辑高电平时，芯片 LN8871 关断。在电源开/关操作前放大器设置关断模式是当前流行的也是最好的电源开/关方式。

欠压锁定

LN8871 在低压时有自动关断功能。当电源电压下降低于 2.1 V 时，LN8871 进入关机状态；设备处于关断状态时，接通电源，或者复位 SD 引脚电平可以使设备重新工作。

■ 封装信息

- **ESOP8**



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°